

## SRP-X500P

### 多媒体矩阵混频器



### 简介

#### 数字驱动混频器/切换台

和旗舰型号 SRP-X7000P 一样，SRP-X500P 集成了以下七种设备的功能，以便在紧凑型 3U 高、19 英寸的机架式底座上准备需要多种音视频来源的现代化演示的场景。适合会议室、讲堂和其他演示应用。包含高质量数字音频混频器、RGB 切换台、视频切换台、无线调频器主机板、音频混频器、功率放大器、反馈减速器、衡器、一体化设计、高质量数字处理器、多功能接口、集成式无线调频器主机板槽、方位遥控器、内置四信道数字功率放大器的功能。

### 规格

#### 音频选择

麦克风输入	四个 XLR-3-31 (母) 接口 -60 dBu 到 -30 dBu (最大 -37 dBu 到 -7 dBu)
线路输入	一个 line-in (立体声) 和五条音视频输入 (立体声)，留声机接口 -30 到 0 dBu (最大 +10 dBu) 四个 line-out (单声道)，留声机接口 -5 dBu (最大 +15 dBu)
	四个扬声器输出，螺旋式接线柱：

扬声器输出	声道 3/4，功率为 50 瓦，4 欧姆到 16 欧姆；或 60 瓦的 70 伏单线，82 千欧姆到 10 千欧姆 声道 1/2，功率为 90 瓦，4 欧姆到 16 欧姆
频率响应	20 Hz 到 20 kHz +/-0.5 dB (1 kHz，参考值)
总谐波失真 (线路输入到线路输出)	低于 0.01%
信号处理	麦克风输入端的 LCF 和 EQ；带 AGC 的麦克风；EQ、延迟以及四条线路和四个扬声器输出端的压缩器
<b>一般信息</b>	
功耗	120 W
电源要求	AC 120 V，60 Hz
尺寸 (W x H x D) * [1]	482 x 132 x 357 mm 19 x 5 1/4 x 14 英寸
重量	大约 26 lb.3 oz 大约 12 kg
配件	操作手册 (1) 英尺 (4) 控制软件 CD-ROM (1) 天线 (2) 交流电源线 (1)

## 注

注

\*[1] 尺寸值为近似值。

---

## 图库

