

BKM-17R

监视器控制单元



简介

适合 BVM 系列监视器（包括 BVM-E251/E171）的监视器控制单元

这个可安装在 19 英寸机架上的 BKM-17R 监视器控制单元可用于控制 BVM-E251/E171 系列监视器。还可控制 BVM-HX310 系列*、BVM-X 系列*、BVM-E 系列*、BVM-F 系列*、PVM-A 系列* 和 PVM-X550*。

还能通过它对 PVM-A 和 LMD-A 系列进行部分控制，如输入切换、单声道、菜单、色度调整、亮度、对比度以及基本功能（如仅蓝色）等。

使用 USB 内存来存储采集的数据。一台 BKM-17R 可控制最多 32 台 BVM 监视器。

*在需要将 BKM-17R 与这些监视器（BVM-E251 或 E171 除外）连接时，必须使用 BKM-17R 附带的交流适配器。

属性

模块化监视器控制单元

用于 BVM-E251/E171 系列监视器的控制单元。还可控制 BVM-HX 系列*、BVM-X 系列、BVM-E 系列、BVM-F 系列、PVM-A 系列和 PVM-X 系列*。

还能通过它对 PVM-A 和 LMD-A 系列进行部分控制，如输入切

换、单声道、菜单、色度调整、亮度、对比度以及基本功能（如仅蓝色）等。

监视器控制单元可通过使用可选的控制器连接支架（BKM-37H、BKM-38H 或 BKM-39H）连接到 BVM-E251/E171 监视器下方，也可以通过以太网电缆远程连接。

*当此设备与 BVM-E251 和 E171 之外的监视器一起使用时，可使用提供的交流适配器。

USB 内存

使用 USB 内存来储存采集的数据，将监视器的设置数据交换到另一台 VM-E251 或 E171 监视器并更新这些监视器。 **

** 采集的数据以及该监视器的设置数据不能与 BVM-E251/E171 之外的其它监视器交换，也不能交换固件更新。

可安装在 19 英寸的 EIA 标准机架上
提供机架连接支架和螺丝。

规格

输入

串行远程控制 (LAN)	RJ-45 (x1) (以太网, 10BASE-T/100BASE-TX)
DC 输入	DC 插孔 (x1)

输出

选件输出	串行远程 (LAN) RJ-45 (x1) (以太网, 10BASE-T/100BASE-TX)
------	--

* 这与输入是相同的接口。

一般信息

电源要求	直流输入：12V，0.5A 交流适配器（型号 AC-UES1230M）： 交流输入 100 V 到 240 V， 50/60 HZ， 直流输出：12 V，3A
功耗	约 6W
峰值突入电流	(1) 电源开，电流探测法：33 A (100 V)，80 A (240 V) (2) 热切换突入电流，根据欧洲标准 EN55103-1 测量： 14 A (230 V)
操作温度	0°C 至 35°C (建议值：20°C - 30°C) 32°F 至 95°F (建议值：68°F - 86°F)
工作湿度	0% 至 90% (非冷凝)
储存/运输温度	-10°C 至 +40°C (14°F 至 +104°F)
储存/运输湿度	0% 至 90%
工作/储存/运输压力	700 hPa 至 1060 hPa
尺寸	约 424 x 58.8 x 169.6 毫米 (16 3/4 x 2 3/8 x 6 3/4 英寸)
重量	大约 2.1 Kg (约 4 lb10 oz)

相关产品



S-LINE HDR

BVM-E171

16.5 英寸宽视角
TRIMASTER EL™
OLED 关键型参考级监
视器支持 4K 制作



4K S-LINE HDR

BVM- HX310

31 英寸 4K
TRIMASTER HX™ 专
业主监视器

图库

