

SRPC-5

SRMASTER 数据传输单元



简介

SRPC-5 是一种经济高效的解决方案，可用于查看、记录 SRMemory 数据，以及将数据收录到脱机编辑应用程序。

此装置提供基于 Web 的 GUI，可用于查看和收录 SRMemory 内容，以便在现场或后期制作场所查看内容。它可将录制的数据收录到服务器和非线性编辑软件 (NLE)。

此外，它还可以将有价值的材料从 SRMemory 复制到 HDCAM SR 磁带。

属性

快速收录

SRPC-5 可通过可选购 10 GbE 网络接口从 SRMemory 存储卡向服务器和/或 NLE 快速传输数据。通过 SRPC-5 GUI 可轻松浏览内容和片段。

它还能从 HDCAM SR 快速收录，速度高达正常播放速度的两倍*。

*请参考 MXF 内容。

简单浏览

在 SR 视频模式下录制材料时，您可以在广播监视器上浏览和查看内容。

磁带备份

用户可将 SRMemory 上的内容复制到 HDCAM SR 磁带，而且无需解码/重新编码的过程。您只需复制整个 SRMemory 存储卡或选择要复制的某个片段即可。

规格

一般信息

电源要求	100 至 240 V 交流 (50/60 Hz)
功耗	约 110 W (含选项)
操作温度	5°C 到 40°C 41°F 到 104°F
储存温度	-20°C 至 +60°C -4°F - +140°F
重量	10 kg 22 lb
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	427 x 43.6 x 546 mm (不含突出部分) 16 7/8 x 1 3/4 x 21 1/2 英寸 (不含突出部分)

输入/输出

AUX 输入	BNC (x2) SRW-5800 之间无压缩视频数据 配音的输入
AUX 输出	A : BNC (x1) B : BNC (x1) HD-SDI (1.485 Gbps) (SMPTE 292M/372M, BTA-S004B 标 准)

	3G-SDI (2.97 Gbps) (SMPTE 424M)
VTR 接口	本地接口输出 A/B : BNC (x2) 本地接口输入 A/B : BNC (x2)
网络	RJ-45 插孔 (x1) 1000BASE-T
选项	PCI Express 卡槽 (x1) (PCI Express x4 Gen1)

车载功能

车载功能	1D LUT, 降频转换器, 色彩空间转换器
------	------------------------

确认的操作环境

浏览器	Firefox、Internet Explorer、Safari、Google Chrome
NFS 服务器	Redhat Linux E5、Mac OS v10.6
CIFS 服务器	Windows XP、Windows 7

配件

配件	交流电源线 (1) 机架连接角度 (1) *2 垫圈 (4) 螺丝 (4) SR Viewer (CD-ROM) (1) 连接手册 (1) 操作指南 (1) 操作手册 (1)
----	--

注

注

*1 尺寸数值均为近似值。

*2 在机架上连接摄像机需要使用
RMM-10 选购机架连接套件。

图库

